Rescue System

Wie kann ich ein Moonshot Storage (iSCSI) im Rescue einhängen?

Inhaltsverzeichnis

- Erklärung
  - 1. interne IP in der /etc/network/interfaces hinzufügen
  - 2. interne IP hochfahren
  - 3. open-iscsi installieren
  - 4. Datei /etc/iscsi/iscsid.conf prüfen
  - 5. Testen der Verbindung zum Storage
  - 6. Open-iSCSI neustarten
  - 7. Login zum Storage
  - 8. Storage nach /mnt mounten

Erklärung

Dieser Artikel beschreibt das Einbinden des iSCSI Storage eines Moonshots im Rescue Modus.

Hinweis: Informationen zu IP, Benutzernamen sowie Passwort des iSCSI Storage, finden Sie im ZKM unter dem Punkt "Netzwerk-Festplatte".

1. interne IP in der /etc/network/interfaces hinzufügen

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address
netmask 255.255.252.0

2. interne IP hochfahren

ifup eth0:0

3. open-iscsi installieren

apt-get install open-iscsi -y

4. Datei /etc/iscsi/iscsid.conf prüfen

© 2026 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 24.11.2026 00:09
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=17&id=166&artlang=de

Folgende Einträge werden in der Datei überprüft:

node.startup = automatic
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username =
node.session.auth.password =

5. Testen der Verbindung zum Storage

ping -c 3

6. Open-iSCSI neustarten

/etc/init.d/open-iscsi restart

7. Login zum Storage

iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
iscsiadm -m node --login

Sie sollten nun das Storage mit fdisk -l sehen können.

8. Storage nach /mnt mounten

mount /dev/sdb1 /storage

Falls bei "fdisk -l" kein sda angezeigt wurde, lautet die Angabe im mount Befehl nicht "sdb1" sondern "sda1".

Eindeutige ID: #1167
Verfasser: Bettina Brauer
Letzte Änderung: 2021-06-28 02:34

© 2026 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 24.11.2026 00:09
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=17&id=166&artlang=de